

BPT003

Bezdrátový přijímač pro ovládání el.topných zařízení - DO ZÁSUVKY -


- ___ ■ Ovládání elektrických topných systémů
- ___ ■ Podle požadované teploty spíná připojený el. spotřebič
- ___ ■ Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz
- ___ ■ Vhodné vysílače (termostaty) pro ovládání jsou BPT010 nebo BPT710

MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU

BPT003 slouží pro spínání topného zařízení ve spojení s termostaty BPT010 nebo BPT710.

1. Zapojte přijímač do el. sítě 230 V/ 50 Hz.
2. Na přijímači bliká zelená dioda, a tím je přijímač připraven k dalšímu nastavení.
3. Krátce stiskněte **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** (viz obr.2) na cca 1,5 s (**zelená a červená dioda střídavě blikají**)
4. Na termostatu (vysilači) proveďte aktivaci přijímače podle návodu k danému vysilači (BPT010 nebo BPT710).
5. Při správném naučení kódu současně zablikají **zelená a červená dioda**.

Obr. 1



Obr. 2



FUNKČNÍ TLAČÍTKO:

KRÁTKÉ STISKNUTÍ - pro nakódování.

DLOUHÉ STISKNUTÍ (cca 5s) - **RESET** vymazání kódu z paměti (současně zablikají zelená a červená LED).

**Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací!
Montáž musí být prováděna bez napětí!**

INDIKAČNÍ DIODY

LED 1	LED 2	FUNKCE
		prázdná paměť, není naučen kód
		kód naučen
		BLIKAJÍ STŘÍDAVĚ = režim učení kódu BLIKAJÍ SOUČASNĚ = kód byl naučen BLIKNOU SOUČASNĚ DLOUZE = kód byl SMAZÁN
		sepnutí relé
		PORUCHA (pokud do cca 6-ti hodin nepřijme žádný signál od vysilače přejde do režimu 2 min. ZAPNUT a 8 min. VYPNUT). LED 2 bliká pouze pokud je relé sepnuté tj. 2 min.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V/ 50 Hz
Typ komunikace	obousměrná
Frekvence	433,92 MHz
Citlivost	< - 95 dBm
Dosah	200 m (na volné ploše), 25 m (v zástavbě)
Výstup	relé, max.16A/ 250 VAC
Stupeň krytí	IP40
Pracovní teplota	0 až 40°C
Rozměry (DxŠxH)	130 mm x 57 mm x 78 mm

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek BPT003 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Vydáno: 01.04.2012

na www.elbock.cz

VYSVĚTLIVKY: SVÍTÍ NESVÍTÍ BLIKÁ

ZÁRUČNÍ LIST

(na výrobek je poskytována záruka 2 roky)

číslo výrobku:	datum prodeje:
kontrolouval:	razítko prodejny:

EOB
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685/6

www.elbock.cz



V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete přijímač na adresu výrobce.